

OMNITRONIC PM-222P Mixer per DJ a 2 canali con lettore

Mixer per DJ a 2 canali con Bluetooth e lettore MP3

Art.n.: 10006824

GTIN: 4026397704808



Prezzo di listino: 165.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 canali di ingresso con regolatore di guadagno, equalizzatore a 3 bande e fader a canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e indicatore di livello LED stereo a 6 cifre, commutabile tra segnale master e PFL
- 4 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscita record aggiuntiva
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x mixer, 1 x cavo RCA

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704808

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 5 W

Classe di protezione: CL II

| | |
|---------------------------------|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >70 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,025 % a 1 kHz |
| Impedenza: | Ingresso: microfono 47 kOhm Ingresso: line 47 kOhm Ingresso: phono 47 kOhm |
| Gain: | Ingresso: variabile |
| Attivazione: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Versione: 4,2 + EDR Profilo: A2DP, AVRCP |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | PM-222P |
| Audioplayer: | Bluetooth; USB |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Controlli: | Audioplayer, crossfader, funzione cue mix, Interruttore sorgente, interruttore Crossfade Curve; interruttore crossfade reverse |
| LED di stato: | Indicatore del livello master commutabile, clip, CUE, power |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso |
| Canali: | Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola |
| Formato musicale: | MP3, WAV; WMA |
| Livello massimo: | Uscita: Master +19 dBu |
| Collegamento USB: | Type A |
| Materiale: | Acciaio |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer |
| Misure: | Larghezza: 19 cm Profondità: 26 cm Altezza: 13,7 cm |
| Peso: | 2,15 kg |
| Audioplayer | |

Supporti di memorizzazione appropriati: Periferica USB max. 32GB (FAT 32)
