

RELACART HR-31S Sistema True Diversity a 1 canale

Sistema radiomicrofono con controllo PC, 731-790 + 823-832 MHz

Art.n.: 13055202

GTIN: 4026397525762



Prezzo di listino: 617.61 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The HR-31S is a premium true diversity system in the UHF spectrum that can fully exploit its strengths, in particular in connection with the RWW software. The transmission takes place either in the professional switchable band 731-790 MHz or in the license-free range 823-832 MHz. The other features also convince: quick setup via infrared and an exceptionally long service life of the transmitter from up to 15 hours on just one set of batteries.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397525762

Peso : 2,40 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

Features :

Sistema radiomicrofono con controllo PC, 731-790 + 823-832 MHz

- Ricevitore e microfono disponibili anche singolarmente
- Indicatore del livello di carica

RELACART HR-31S Ricevitore True Diversity a 1 canale

Ricevitore radio True Diversity con controllo PC

- Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia True Diversity per la massima qualità di ricezione
- Monitoraggio e gestione dei dati in tempo reale con il software per PC RWW
- 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
- 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)

- 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
 - La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
 - Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
 - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
 - Interfaccia seriale RS-485 per il collegamento a un computer utilizzando il convertitore USB/RS-485 U485 disponibile come accessorio
 - Possibilità di collegamento in cascata di un massimo di 32 ricevitori tramite cavo di rete
 - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
 - 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
 - Multicolore Schermo LCD
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - UHF 731 - 790 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Portata fino a 80m a vista
 - The device can be connected via RJ14 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART RWW software and the dongle (opzionale)
 - Custodia per mixer
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
 - Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
 - Indicatore del livello di carica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x borsa, 3 x Staffa di montaggio, 10 x viti

RELACART H-31 Radiomicrofono per sistema HR-31S

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
 - Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
 - 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
 - 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)
 - 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
 - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
 - Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
 - Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
 - Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
 - Direttività: Cardioide
 - Schermo OLED
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - UHF 731 - 790 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Portata fino a 80m a vista
 - Indicatore del livello di carica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

| | |
|----------|---|
| Tipo: | Set senza fili completo |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza |
| Peso: | 2,34 kg |

RELACART HR-31S Ricevitore True Diversity a 1 canale

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC |
| Potenza totale installata: | 3,8 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 1 |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >108 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,6 % a 1 kHz |
| Massima: | Fino a 80m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 731 - 790 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Intervallo di commutazione: | 68 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Sistema parallelo: | Massima 12 Trasmettitore |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 292 frequenze commutabili In 10 groups with up to 25 preset frequencies each e In 8 groups with up to 7 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza , Canale , Mute |
| Controlli: | Menu, Pulsanti di navigazione, Interruttore Groundlift |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Link: 2 x RJ14 (F) versione da incasso |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | RELACART RWW software with dongle (opzionale) via RJ14 (F) versione da incasso |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 20 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,3 cm |
| Peso: | 2,05 kg |

RELACART H-31 Radiomicrofono per sistema HR-31S

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 100 - 18000 Hz |
| Pressione acustica massima: | 145 dB |
| Massima: | Fino a 80m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 731 - 790 MHz |
| Intervallo di commutazione: | 68 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW (LO); 40 mW (HI) |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 292 frequenze commutabili In 10 groups with up to 25 preset frequencies each e In 8 groups with up to 7 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Schermo: | Frequenza , Canale , Indicatore del livello di carica , Mute |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5,4 cm |
| Peso: | 0,29 kg |