

**Listenpreis: 558.11 €**

inkl. 19% MwSt.

Features:**OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System**

Mobiles 10"-PA-System mit Akkubetrieb, Audioplayer, Bluetooth und 2 Funkmikrofonen

- Tragbares all-in-one Verstärkersystem mit 80 Watt Leistung
- 3-Kanal-Power-Mixer
- Hocheffizienter und batterieschonender Biamp-Verstärker mit DSP-Steuerung
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (10")
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- 2 Mono-Eingangskanäle Mic/Line und Hi-Z-Instrument (CH 2) mit Echoeffekt und Feedback-Unterdrückung
- 1 Stereo-Eingangskanal für internen Audioplayer oder externe Line-Signalquellen mit Talkover-Schalter
- UHF-Funkempfänger mit 2 passenden Handmikrofonen
- 1 weiterer Akku kann nachgerüstet werden für bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Signal-Limiter und Frequenzweiche, DSP-gesteuert
- Gemeinsamer 2-Band-EQ für Bässe und Höhen
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- Mit Zubehörfach
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Trolleyfunktion
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739442

Gewicht: 15,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige

Audioplayer

- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m

Lieferumfang

- 2 x Mikrofon, 2 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Batterie, 1 x Kompakt-Box, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Akku, 1 x Fernbedienung, 2 x Antenne

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 863MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon für WAMS-10BT2 MK2

- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 865MHz

Taschensender mit Kopfbügelmikrofon für WAMS-10BT2 MK2

- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Mikrofon, 1 x Sender

Technische Daten:

Gewicht: 14,48 kg

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Drahtlos-PA-System

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Oder

12 V DC

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung: 80 W RMS

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Batterie/Akku

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 4h je nach verwendetem
Programm

Ladedauer 4h

Frequenzbereich: 50 - 20000 Hz

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit: 96 dB (1W/1m)

Max. Schalldruck: 115 dB

Ansteuerung: Bluetooth; IR-Fernbedienung

Bluetooth: Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)

Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Echoeffekt-Regler, Talkover
Status LED:	Power, Limit, Ladezustandsanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: 3-pol XLR
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line-Hi.Z. Schalter über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler 1 x Stereo mit Line-Player Schalter über Cinch oder Klinke oder Player, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Drahtlos-PA-System
Tragegriff:	1 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 31 cm Breite: 36 cm Höhe: 56 cm
Gewicht:	12,90 kg
Mikrofon	
Stromversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Reichweite:	Bis zu 30m
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 4 cm
Audioplayer	
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Frequenzband:	2,4 GHz
Musikformat:	MP3, WMA
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 863MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	863 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,09 kg
Mikrofon	
Kapseltyp:	Kondensator

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Taschensender inkl. Kopfbügelmikrofon 865MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	865 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Anschlüsse:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	0,09 kg
Mikrofon	
Kapseltyp:	Kondensator