

OMNITRONIC PM-311P Mixer per DJ con lettore

Mixer per DJ a 3 canali con lettore MP3 integrato

Art.n.: 10006879

GTIN: 4026397696578



Prezzo di listino: 148.75 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 canali di ingresso, commutabili 2 x phono/line e 1 x USB/Line
- Tutti i canali di ingresso con regolatore di preamplificazione (gain), regolazione del suono a 3 vie e pulsante cue
- Ingresso microfono DJ con interruttore talkover, controllo del volume e tripla regolazione del suono
- Anticipo (CUE) dei canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie regolabile, con regolatore cue-mix
- Crossfader per la dissolvenza tra gli ingressi phono/line
- Indicatore di livello a LED stereo a 5 cifre, commutabile tra segnale master e PFL
- Uscita record aggiuntiva
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 1 x mixer, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696578

Peso : 2,13 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz
12V

Potenza totale installata: 4,00 W

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB
Distorsione armonica totale:	<0,07 % a 1 kHz
Audioplayer:	USB
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Crossfader, Interruttore sorgente, talkover, Interruttore di rete
LED di stato:	Indicatore del livello master commutabile, Sorgente del canale, CUE, ON AIR
Collegamenti:	Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE, Interruttore sorgente, Interruttore CUE Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o lettore, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore ON AIR Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola, funzione cue mix Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Formato musicale:	MP3, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 17,2 cm Profondità: 26 cm Altezza: 7,8 cm
Peso:	1,83 kg