

PSSO Set WISE ONE + BP + Lavalier 823-832/863-865MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con trasmettitore tascabile e microfono lavalier

Art.n.: 2000786

GTIN: 4026397685619



Prezzo di listino: 629.51 €

incl. 19% IVA

Features :

PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con telecomando iSync a 2,4 GHz

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- 45 canali di preset in 5 gruppi di canali
- iSync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Multicolore Schermo LCD
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Portata fino a 60m a vista
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Firmware aggiornabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivapalestre; Concerti/FOH's

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685619

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.27 m

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 1 x adattatore, 3 x Antenna, 3 x Staffa di montaggio, 9 x viti, 4 x piede, 1 x cavi jack, 1 x cavi adattatori, 1 x Supporto, 1 x paravento, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x Pila

PSSO WISE Bodypack 823-832/863-865MHz

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL

- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Multicolore Schermo LCD

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 2 x Antenna, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

PSSO WISE Lavalier Microphone for Bodypack

Microfono lavalier per trasmettitore tascabile Wise

- Direttività: Di forma sferica

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 2 x paravento, 1 x Clip di fissaggio

Dati tecnici :

Peso: 2,00 kg

PSSO WISE ONE 1-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15 V DC 800 V |
| Potenza totale installata: | 4 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 1 |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >96 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz |
| Gain: | Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Sistema parallelo: | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande |
| Modulazione: | FM |

| | |
|---------------------------|---|
| Selezione frequenza: | 45 frequenze commutabili In 5 groups Frequenze scansionabili automaticamente |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso |
| Canali: | Canale del microfono: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack |
| Interruttore: | Interruttore low-cut |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 21 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm |
| Peso: | 1,80 kg |

PSSO WISE Bodypack 823-832/863-865MHz

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: | Trasmettitore tascabile |
| Alimentazione elettrica: | 3 V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 50 mW (HI); 10 mW (LO) |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | Frequenze commutabili |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Menu, Pulsanti di navigazione |
| Collegamenti: | Microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli 5 V |
| Codice colore: | Indicatore di colore e nome regolabili |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Grigio |
| Misure: | Larghezza: 7 cm Profondità: 3 cm |

Altezza: 13 cm

Peso: 0,19 kg

PSSO WISE Lavalier Microphone for Bodypack

Tipo: Microfono lavalier

Alimentazione elettrica: 3-10 V DC

Lunghezza cavo: 1,2 m

Tipo di capsula: Elettrete

Direttività: Di forma sferica

Intervallo di frequenza: 80 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >58 dB

Sensibilità: -40 dB

Impedenza: 1 kOhm

Collegamenti: Mini XLR (F) a 3 poli

Colore: Nero

Misure: Diametro: Ø 0,35 cm

Peso: 0,01 kg