

OMNITRONIC MP-180P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR, 180 W RMS

Art.n.: 80709631

GTIN: 4026397503463



Prezzo di listino: 439.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione delle cartelle e funzioni di ripetizione (Repeat 1, All)
- 3 ingressi microfono (jack da 6,3 mm, non sim.) con controlli del volume separati
- Ingresso microfono 3 sul pannello frontale con funzione prioritaria regolabile
- 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea (RCA stereo)
- Gong, commutabile
- Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 7 cifre
- Regolatore master per il segnale di uscita
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso, 1 x Amplificatori, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397503463

Peso : 10,75 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 360,00 W

Potenza in uscita: 180 W RMS

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Intervallo di frequenza:	80 - 14000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	USB + SD
Commutazione:	Class AB
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Canale: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Formato musicale:	MP3
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 40 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	9,05 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato